

Der **RT26 Easywave Armbandsender** wurde speziell den Bedürfnissen hilfsbedürftiger Menschen angepasst. Das Gerät kann sowohl einzeln als Patienten-Notruf an die Rufanlage im Zimmer eingesetzt werden als auch im mobilen Easywave Rufsystem Alarme an einen oder mehrere Easywave Pager melden.

Easywave Armbandsender sind auch bestens geeignet für Patienten, die den Rufanlagen-Taster über dem Bett nicht mehr bedienen können. Des Weiteren können Easywave Armbandsender in all jenen Bereichen als Pflegeruf genutzt werden, in welchen keine Rufanlage verfügbar ist. Die große Drucktaste trägt zur einfachen Bedienung bei.



Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies durch eine rote LED angezeigt. Eine schwächer werdende Batterie wird auch über den jeweiligen Easywave Rufempfänger signalisiert.

Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Reichweite:	ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	CR2032 Knopfzelle, 3 V
Bedienung:	Sender sendet, solange der Knopf gedrückt wird, max. 32 Sekunden
Energieeffizienz:	0,3 W im Standby-Modus
Schutzart:	IP65
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Abmessungen:	38 x 46 x 14 mm (BxHxT)
Gewicht:	16 g – inklusive Batterie

Lieferumfang

RT26 Armbandsender
 RT26-ACC02 Armband mit nickelfreiem Verschluss
 CR2032 Knopfzelle
 Bedienungsanleitung



Optionales Zubehör

RT26-ACC01 Batteriewechsel Set
 RT26-ACC02 Nickelfreies Armband



Mögliche Rufempfänger

- RCL07 Rufanlagen Empfänger für alle Marken + Typen
- RRP01 Easywave Pager mit Individual-Programmierung
- RCP25 Steckdosen-Rufmelder mit Quittierfunktion



Irrtum & Druckfehler vorbehalten