

Steckdosen-Rufempfänger werden in Bereichen eingesetzt, in welchen keine Rufanlage vorhanden ist.

Beschreibung

Der **RCP25** Steckdosen-Rufmelder ist das Nachfolge Modell zum RCP09 und somit ein akustischer Alarmgeber für den Rufempfang von bis zu 32 Easywave-Sendern. Wahlweise stehen 12 Melodien zur Verfügung. Die Rufmeldung wiederholt sich zyklisch solange, bis mittels **Quittierung** der Ruf am Gerät bestätigt wird. Das Gerät ist bestens geeignet für Pflegeeinrichtungen, die über keine Rufanlage verfügen sowie in der Pflege zuhause.



Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Betriebsfrequenz: | 868,30 MHz |
| Rufauslösung: | für bis zu 32 Easywave-Sender |
| Reichweite: | ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen |
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Netzausgang: | Schukostecker (D/A/NL/S/N) |
| Energieeffizienz: | 0,2 W im Standby-Modus |
| Lautstärke: | im Abstand von 30 cm: 80 dB (leise), 85 dB (mittel), 90 dB (laut) einstellbar |
| Schutzart: | IP20 |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +35°C |
| Abmessungen: | 71,4 x 71,4 x 75,5 mm (BxHxT) |

Lieferumfang

RCP25 Steckdosen-Rufmelder
Bedienungsanleitung

Kompatible Geräte

- Telemat + CareMat Sensormatten
- Teleguard Bettfluchtbügel
- Daza Optiscan Bewegungsmelder
- Daza Bedscan Universal Aufstehalarm
- TG-BAM + TG-CAM Aufsteherkennung
- Easywave Armband- + Halsband-Sender
- Easywave Notrufkissen
- Easywave Notruf-Drucktaster
- Daza sensitiver Universal Notruftaster
- Easywave Türkontakte
- Daza Optiseat Sitzkissen
- Easywave Atemsensor

